

S.M.S.L SAP-12



AMPLIFICATORE PER CUFFIA - PREAMPLIFICATORE

SAP-12 - Stadio di uscita discreto brevettato di nuova concezione, circuito con bassa distorsione, distorsione complessiva fino allo 0,0003% ed alta corrente di uscita. Utilizza uno speciale alimentatore customizzato e un eccellente circuito di alimentazione. Dispone di un amplificatore operazionale a bassissima distorsione per segnali di grande ampiezza. Condensatori audio selezionati hi-grade. Potenziometro ALPS per il controllo del volume. Con funzione di preamplificatore SAP-12 può essere utilizzato come un preamplificatore a bassissima distorsione. Relè Panasonic per l'interruttore di segnale.

Specifiche

Ingressi: linea RCA

Uscite: Line RCA, jack 6,35 mm

S/NR: 110dB

THD + N: Cuffia 0 0009%, RCA 0,0003%

Tensione in ingresso: DC5V

Consumo energetico: 1,5W

Potenza di uscita dell'amplificatore per cuffie: 32 Ω 210 mW, 64 Ω 160 mW, 150 Ω 93 mW, 300 Ω 52,5 mW, 600 Ω 28 mW

Dimensioni: 120Wx22Hx92D mm

Importatore

AUDIO4STEREOLAND Srls - Loc. Incugnate n.16
20060 TRUCCAZZANO (Milan) (Italy)

Tel. ++39 02 95838428 - P. I. (VAT): IT03047520212

email: info@a4s.info - web: www.a4s.info